



# OCCI 700



**Gebruiksaanwijzing**

## NL Eurolux LED accu bouwlamp OCCI 700 Klasse III gebruiksaanwijzing

Gebruik de lamp alleen waar voor die ontworpen is; als lamp ter verlichting in donkere ruimtes binnen/buiten. Ander gebruik van de lamp kan schade aan de lamp veroorzaken of gevaar opleveren voor de gebruiker en zijn omgeving. (elektrische schokken, brand, kortsluiting etc.)

### Voor gebruik lees eerst de Veiligheidsvoorschriften:

- De lamp is IP65 (beschermd tegen stof en sproeiend water)
- Batterijen beschermen tegen extreme kou, warmte en trillingen. Batterijen kunnen hierdoor sterk in capaciteit verminderen of zelfs defect raken.
- De lamp altijd binnen opladen, boven 0°C en niet afdekken tijdens laden!
- De lamp niet blootstellen aan temperaturen boven de 40°C.
- Gebruik altijd meegeleverde laadsnoer. Bij gebruik van andere laadsnoeren kan lamp defect raken. Iedere garantie vervalt bij het gebruiken van niet originele laadsnoeren, optioneel verkrijgbaar originele lader (55.901.23)
- Mocht de lamp defect raken, zelf **niet** openen, maar laten nakijken door importeur, daar anders alle garantie op het product vervalt.
- **Accu nooit demonteren!** Mocht accu lekken, vermijd ieder contact met de huid en ogen. Huid goed afspoelen met water en zeep. Ogen goed uitspoelen en arts raadplegen.
- Het is verboden de lamp op enige wijze te veranderen, daar anders alle garantie op de lamp vervalt.
- Led lamp nooit direct in ogen schijnen, dit kan oogletsel veroorzaken.
- De LED lamp **nooit** laden als kabels of plug van de lader beschadigd zijn, altijd nieuwe originele laadsnoeren en lader(s) bestellen. (laadsnoer 55.901.25 & lader 55.901.23)
- De importeur is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade aan personen of zaken die veroorzaakt zijn door het niet houden aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

### Gebruiksaanwijzing:

- Laden moet binnen gebeuren, laders zijn niet spatwaterdicht, ruimte waar geladen wordt moet goed geventileerd zijn.
- Eerst lader d.m.v. kabel aansluiten op oplaadpunt aan de **onderzijde** van de lamp, daarna pas aansluiten op de voedingsbron!
- 1<sup>e</sup> keer helemaal opladen, tijdens laden lamp **altijd** uitschakelen.
- Bij voorkeur laden bij kamertemperatuur, dit gaat het snelst en tevens is dit beter voor de levensduur van de accu.
- Tijdens laden kan de lamp warm worden (altijd uitschakelen tijdens laden)
- Bij het laden van de lamp zal de LED indicatoren (achterzijde) op de lamp groen worden, wanneer die vol is na ca. 4 uur, zal LED indicator geheel groen(vol) zijn.
- Wanneer de lamp opgeladen is, eerst het snoer uit de voedingsbron halen en daarna pas het snoer uit de lamp halen.
- Schakelaar(knop) aan/uit bevindt zich aan de achterzijde v.d. lamp. De lamp heeft 4 verlichtingsstanden, 1 spot en 3 breedstralend
- Lamp altijd binnen bewaren, het liefst bij kamertemperatuur, daar bij bewaren van de lamp bij hoge of lage temperaturen de levensduur van de batterijen negatief beïnvloed wordt.
- Als de lamp niet gebruikt wordt, minimaal 1 keer per 3 maanden laden (behoud van de batterij).

### Gebruik van de LED lamp:

- De lamp kan overal worden neergezet d.m.v. een 180° draaiende voet.
- De lamp heeft een sterke magneet aan de onderzijde, waardoor je de lamp in verschillende posities kunt ophangen aan metalen voorwerpen.



### Bij onderhoud:

- Mag de lamp niet geladen worden!
- Er mogen geen agressieve reinigingsmiddelen gebruikt worden.
- Lamp reinigen bij voorkeur met een licht vochtige doek (lamp niet onder de kraan of onderdempelen)

### Na einde levensduur:

- De lamp mag **niet** bij het gewone vuilnis weggegooid worden maar moet bij een inzamelingspunt of bij de leverancier ingeleverd worden. Diegene moet zorgdragen voor een milieuvriendelijke verwerking.

### Bij gebruik:

- 1<sup>e</sup> keer helemaal vol laden (lamp uitschakelen).
- Als de lamp niet gebruikt wordt, minimaal 1 keer per 3 maanden laden.
- De groene led indicatielampjes geven aan wanneer de lamp opgeladen moet worden.

Houd u aan bovenstaande punten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, want wijkt u hiervan af, dan vervalt alle garantie van fabrikant, leverancier of importeur en zijn de hierboven genoemde rechtspersonen niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of brand e.d. veroorzaakt door deze lamp.

### Technische specificaties

Artikelnummer	55.102.35
Type	OCCI 700
Vermogen	7 Watt COB LED + 3 Watt SMD LED spot
Accu	Lithium-ion 3,7V 6000 mAh
Beschermingsklasse	⚡ klasse 3
Kleurtemperatuur	6500° K
Temperatuurbereik	-20°C tot +50°C
Lumen	100 (laag) / 350 (middel) / 700 (hoog) 250 (spot)
Laadtijd	ca. 4 uur
Brandduur	ca. 12 uur (100lm) / ca. 2,5 uur (700lm)
Kabel	1 meter USB laadkabel
Schakelaar	4 standenknop
Slagvastheid	IK07
Beschermingsgraad	IP65
Afmetingen LxBxH	93,5 x 80 x 35,5 mm
Gewicht	210 gram

Wij zijn gerechtigd technische wijzigingen aan de lamp aan te brengen.

### CE verklaringen

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:  
EMC: 2014/30/EU  
LVD: 2014/35/EU  
RoHS: 2011/65/EU



**MADE FOR**

**veeneman**  
Seutelbloemstraat 33  
7322 AJ Apeldoorn  
[www.veeneman.nl](http://www.veeneman.nl)

WEEE NL: 0465