



Eurolux LED Acculamp SFERA 1000

Gebruik de lamp alleen waar voor die ontworpen is; als lamp ter verlichting in donkere ruimtes/buiten.

Ander gebruik van de lamp kan schade aan de lamp veroorzaken of gevaar opleveren voor de gebruiker en zijn omgeving. elektrische schokken, brand, kortsluiting etc.

Voor gebruik lees eerst de Veiligheidsvoorschriften:

- Lamp is IP54 (beschermd tegen stof en opspattend water)
- Batterijen beschermen tegen extreme kou, warmte en trillingen. Batterijen kunnen hierdoor sterk in capaciteit verminderen of zelfs defect raken.
- Lamp altijd binnen opladen, boven 0 graden en niet afdekken tijdens laden!
- Lamp niet blootstellen aan temperaturen boven de 40 graden.
- Gebruik altijd meegeleverde laders. Bij gebruik van andere laders kan lamp defect raken. Iedere garantie vervalt bij het gebruiken van niet originele laders,
- Mocht lamp defect raken, zelf **niet** openen, maar laten nakijken door importeur, daar anders alle garantie op het product vervalt.
- Accu nooit demonteren!** Mocht accu lekken, vermijd ieder contact met de huid en ogen. Huid goed afspoelen met water en zeep. Ogen goed uitspoelen en arts raadplegen.
- Het is verboden de lamp op enige wijze te veranderen, daar anders alle garantie op de lamp vervalt.
- Led lamp nooit direct in ogen schijnen, dit kan oogletsel veroorzaken.
- De LED lamp **nooit** laden als kabels of plug van' lader beschadigd is/zijn, altijd nieuwe originele lader(s) bestellen.

-Importeur is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade aan personen of zaken die veroorzaakt zijn door het niet houden aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

Gebruiksaanwijzing:

- Laden moet binnen gebeuren, laders zijn niet spatwaterdicht, ruimte waar geladen moet goed geventileerd zijn.
- Eerst lader d.m.v. kabel aansluiten op oplaadpunt aan de onderzijde van de lamp, daarna pas aansluiten op de voedingsbron!
- 1^e keer helemaal opladen, tijdens laden lamp altijd uitschakelen.
- Bij voorkeur laden bij kamertemperatuur, dit gaat het snelst en tevens is dit beter voor levensduur van de accu.
- Lamp kan warm worden tijdens laden (tijdens laden lamp altijd uitschakelen)
- Bij het laden van de lamp zal de LED indicatoren (voorzijde) op de lamp groen worden, wanneer die vol is na ca. 3 uur, zal LED indicator geheel groen(vol) zijn.
- Wanneer lamp vol is, lader **direct** eerst van voedingsbron halen, daarna snoer van lader uit lamp halen.
- Schakelaar(knop) aan/uit bevindt zich aan de voorzijde v.d. lamp. D.m.v. van deze knop kan je looplamp functie op 60 / 1000 Lumen laten branden.
- Lamp altijd binnen bewaren, het liefst bij kamertemperatuur, daar bij bewaren van de lamp bij hoge of lage temperaturen de levensduur van de batterijen negatief beïnvloed wordt.
- Als lamp niet gebruikt wordt, minimaal 1 keer per 3 maanden laden (behoud van de batterij).

Bij gebruik van de LED lamp:

- Lamp kan opgehangen worden d.m.v. clip aan o.a. kleding etc.
- Lamp heeft een sterke magneet aan de onderzijde, waardoor je lamp in verschillende posities kan ophangen aan metalen voorwerpen.

Bij onderhoud:


- Mag de lamp niet geladen worden!
- Er mogen geen agressieve reinigingsmiddelen gebruikt worden.
- Lamp reinigen bij voorkeur met een licht vochtige doek (lamp niet onder kraan of onderdampelen)

Na einde levensduur:

- Lamp mag niet bij het gewone vuilnis weggegooid worden. Lamp moet bij inzamelingspunt(gemeente) of bij leverancier ingeleverd worden. Diegene moet er voor zorg dragen dat lamp milieuvriendelijk verwerkt wordt.

Technische gegevens: Eurolux SFERA 1000

- Accu: Lithium-ion 3,7V 5200 mAh
- 17 Watt SMD LED
- Kleurtemperatuur: 6500° K
- Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C
- Lumen: 60 (laag) / 1000 (hoog)
- Laadtijd: ca. 3 uur
- Brandduur: ca. 24 uur (60lm) / ca. 1,5 uur (1000lm)
- Incl. 1 meter USB laadkabel en AC adapter 100-240V naar 5V 2A - 50/60 Hz
- Schakelaar: Draaifunctie waarmee dimfunctie in te stellen is
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsgraad: IP54
- Verpakking: Full-color doos / omdoos 12 st.
- Afmetingen LxBXH 258 x 74 x 74 mm
- Gewicht: 468 gram



Bij gebruik:

- 1e keer helemaal vol laden (lamp uitschakelen)
- Als lamp niet gebruikt wordt, minimaal 1 keer per 3 maanden laden
- De groene led indicatielampjes geven aan wanneer de lamp opgeladen moet worden

IP54 RoHS IK07

Houd u aan bovenstaande punten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, want wijkt u hiervan af, dan vervalt alle garantie van fabrikant, leverancier of importeur en zijn de hierboven genoemde rechtspersonen niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of brand e.d. veroorzaakt door deze lamp.



Voor verdere informatie en onze producten zie www.veeneman.nl

CE-verklaring

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder "technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende bepalingen en richtlijnen; RoHS 2011/65/EC, EMC 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC

Wij zijn gerechtigd technische wijzigingen aan de lamp aan te brengen.

Veeneman b.v.
Sleutelbloemstaat 33
NL-7322 AJ Apeldoorn

M.Veeneman, comm. dir.